

# INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

**MODELO: Z360PC--T-**  
**LAZZER DIMEABLE A TRIAC, SOBREPONER CON CÁNOPE**  
120 V AC LED 9,5 W 0,079 A 50/60 Hz  
Hecho en México, uso exterior  
9,5 Wh

Lea cuidadosamente este instructivo antes de hacer la instalación.

## ¡ADVERTENCIA!

**Proteja al personal de descargas eléctricas.**


Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y debe ser realizada de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica 120 V AC esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria. No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.



## Sobrepone con cánope


### 1. Ajuste altura de la visera.

Ajuste la visera de la luminaria a la altura deseada aflojando los dos opresores laterales con la llave allen (incluida) como se muestra en la imagen. Una vez ajustada la altura vuelva a apretar los dos opresores.



### 2. Fijación de la luminaria a cánope.

Fije la luminaria al cánope con la rondana y la tuerca (incluidas) siguiendo el orden de la imagen.




### 3. Conexión eléctrica.

Conecte los cables de la luminaria a los de la línea de alimentación 120 V AC como se indica en el diagrama de conexión.




### 4. Fijación de la luminaria.

Realice dos perforaciones en el lugar donde se fijará la luminaria a una distancia de 68 mm entre tornillos. Posteriormente fije la luminaria con los dos tornillos (incluidos).



### 5. Orientación de la luminaria.

Oriente la luminaria a la posición deseada y fjela con el tornillo allen.



### 6. Puesta en marcha.

Ponga en operación la energía eléctrica 120 V AC y verifique que la luminaria encienda correctamente.