

MODELO: Z615RS-F--

ZODIA L SOBREPONER

ON-OFF o DIMEABLE 0-10 V

120-277 V AC LED, 40 W 0,33 A 50/60 Hz

Hecho en México, uso interior

40 Wh


¡IMPORTANTE: Lea cuidadosamente este instructivo antes de realizar cualquier instalación.



¡ADVERTENCIA!

Proteja al personal de descargas eléctricas.

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y debe ser realizada de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica 120-277 V AC esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria. No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.



1. Instalación de la luminaria.

Retire la tapa, desconecte los circuitos de driver (figura 1) y retire circuito y difusor (figura 2).

FIGURA 1







FIGURA 2



2. Localice las perforaciones en la luminaria como se marcan en la siguiente figura.



3. Haga las perforaciones correspondientes y realice la instalación de la luminaria.



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

MODELO: Z615RS-F--

ZODIA L SOBREPONER

ON-OFF o DIMEABLE 0-10 V

120-277 V AC LED, 40 W 0,33 A 50/60 Hz

Hecho en México, uso interior

40 Wh

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente este instructivo antes de realizar cualquier instalación.




¡ADVERTENCIA!

Proteja al personal de descargas eléctricas.

Las conexiones eléctricas deben ser realizadas por personal calificado y debe ser realizada de conformidad con la normatividad local y nacional correspondiente. Asegúrese que la línea de alimentación eléctrica 120-277 V AC esté apagada antes de instalar o dar mantenimiento a la luminaria. No encienda la línea de alimentación eléctrica hasta que la instalación entera esté completada.

4. Una vez que la luminaria quede fija conecte el cable de alimentación conforme al diagrama de conexión correspondiente.



CONEXIÓN ON/OFF

NEGRO (FASE)
BLANCO (NEUTRO)
VERDE (TIERRA FÍSICA)

IMPORTANTE: Antes de realizar las conexiones eléctricas verifique las etiquetas de conexión que acompañan a los cables la luminaria (alimentación y dimmer 0-10 V).



CONEXIÓN DIMEABLE 0-10 V

VERDE o AMARILLO, TIERRA FÍSICA
BLANCO o BLANCO, NEUTRO
NEGRO o GRIS, LÍNEA
GRIS (-) o VERDE (-), SEÑAL -
MORADO (+) o CAFÉ (+), SEÑAL +
CABLES PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
CABLES PARA CONEXIÓN A DIMMER 0-10 V



5. Introduzca los circuitos, vuelva a conectarlos a la fuente de alimentación del driver y coloque las tapas en su lugar nuevamente.

